

Die Akku-/Batterieleuchte SURVIVOR Z0 LED funktioniert unter extrem rauen Bedingungen, denen gewöhnliche Leuchten nicht mehr standhalten würden.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- explosionssgeschützt:
 - II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga
 - II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb
- sehr robustes Nylongehäuse mit stabilem Federclip und Befestigungsöse
- flacher Lampenkopf für den unkomplizierten Einsatz
- geschützt gegen Eindringen von Spritzwasser, Staub und Schmutz durch Verwendung von O-Ringen
- kratzfeste unzerbrechliche Linse
- stark rauchdurchdringende C4-LED (wahlweise Betrieb im Hochleistungs-, Spar- oder Blinkmodus durch längeres Drücken des Schalters möglich)
- praktischer Druckschalter ermöglicht Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Ladeeinheiten (LE): wahlweise 230 Volt AC / 12 Volt DC (24 Volt DC auf Anfrage); Schnellladeeinheiten 230 Volt AC und 12 Volt DC
- Das Batteriemodell SURVIVOR LED ist mit dem Akku-Modell kompatibel. So kann mittels einer Batteriehalterung eine Akkulampe im Bedarfsfall auch mit 4 Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA betrieben werden.
- Lieferung inklusive 2 Stück Linseneinsätze:
 - schwarz für einen kompakten Lichtstrahl
 - gelb als Blendschutz



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leuchtmittel	Lumen	Leuchtdauer*	Akku / Batterie	(Schnell-)Ladezeit**	Farbe	Maße in cm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
SURVIVOR Z0 LED ohne LE	C4-LED	bis 175	3,5 h	Li-Ion (6,4 V / 1,5 Ah / 9,6 W)	(1,0 h) 10,0 h	orange	H = 17,9 B = 7,3 Ø = 6,5	388 g	AHL002
mit Ladeeinheit 230V AC/12V DC			Normalbetrieb						AHL001
mit Schnellladeeinheit 230V AC			10,00 h						AHL003
mit Schnellladeeinheit 12V DC			Sparmodus						AHL004
SURVIVOR Z0 LED Batteriemodell			8,0 h	4 Alkali-Mangan-Batterien Gr. AA	-		H = 17,9 B = 7,3 Ø = 6,5	354 g	BHL001

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien, max. Leuchtdauer und Lichtausbeute variieren je nach Modus
 ** alle SURVIVOR-Akkuleuchten sind optional mit Normalladeeinheit oder Schnellladeeinheit erhältlich, diverse Ausführungen zum Laden an 24V DC auf Anfrage

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Batteriehalterung zur Aufnahme von 4 Stück Batterien der Größe AA	LX-90542
Akkusatz für SURVIVOR Z0 LED (6,4 V / 1,5 Ah / 9,6 W)	LX-LITH6,4V
Ladeschale (10 h Ladezeit) 230V AC / 12V DC	LX-90010
Schnellladeeinheit 230 V AC für die Modelle SURVIVOR Z0 LED	LX-90093
Schnellladeeinheit 12 V DC für die Modelle SURVIVOR Z0 LED	LX-90012
Steckertrafo 230 V AC / 800 mA	LX-22061
Ladekabel 12 Volt DC für den Direktanschluss	LX-22050
Ladekabel 12 Volt DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern	LX-22051