



# ENDRESS

## Power Generators

### EES D 30/30

Artikel-Nr.: **610022**

#### Leistungsteil

Dauerleistung bei 25°C [kVA]	30
Spitzenleistung bei 25°C [kVA]	75
Nennspannung [V]	400/230
Ausgang Nennstrom im Inselbetrieb [A]	35
Ausgang Nennstrom im Verbund [A]	100
Schutzart [IP]	54

#### Batteriesystem

Nennkapazität [kWh]	30
Batteriezyklen	6000
Betriebstemperaturbereich	-10° C + 50° C
Ladezeit ca.	1,8

#### Aggregat

Gewicht ca. [kg]	900
Maße L x B x H [mm]	1200 x 800 x 1750
Fernstarteingang	2 Leiter
Eingangssteckdosen	1x CEE 400 V / 125A
Steckdosen	2x 230 V / 16 A 1x CEE 400 V / 32 A 1x CEE 400 V / 63 A 1x CEE 400 V / 125 A

#### Monitoring LCD Display

AC-Spannung  
AC-Strom je Phase  
Batteriekapazität  
Entladestrom  
Ladestrom

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

31.1.2024

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



EES D 30/30

Artikel-Nr.: 610022



**Power Generators**

#### Ausstattungsmerkmale

Innovatives Batterie-Speichersystem mit Lithium-Ionen-Batterien  
Sichere und einfache Bedienung durch übersichtliche Schalttafel  
Parallel schaltbar zur Kapazitätserhöhung  
Kranverladeöse  
Grundrahmen mit durchgehenden Staplerlaschen  
Durchdachte Kühlung - Luftansaugung über Luftfilterelement von oben für staubfreien Innenraum  
Betriebstemperaturbereich -10°C / +50°C  
Panel in Schutzart IP 54  
Ladezeit ca. 1,8 Stunden  
Europalettenmaß ( B 120cm x T 80cm )  
Rundum zugänglich durch große Wartungstüren  
Schutzmaßnahme: RCD (Fehlerstromschutzeinrichtung)  
Ausführung B nach DGUV Information 203-032

#### Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

	Bestell-Nr.
FI Schutzschalter Typ B Allstrom Sensitiv	342 714
Ausführung B nach DGUV Information 203-032 als IT- System	342 715
Powerlock, Einzelstecker, FI Typ A	342 716
Powerlock, Einzelstecker, FI Typ B	342 717
Powerlock Steckverbinder FI Typ A	342 718
Powerlock Steckverbinder FI Typ B	342 719
400V 16A Steckdose anstelle der 400 V 32A	342 720
4G/GPS Modul inkl. Antennen	342 226
Bluetooth Modul	342 721
Sonderfarbe RAL	auf Anfrage

#### Zubehör

	Bestell-Nr.
Verbindungskabel (mit Batterieladungserhalt- u. Fernstart-Kabel), 5m, 125A-125A	343 043
Verbindungskabel (mit Batterieladungserhalt- u. Fernstart-Kabel), 5m, 125A-63A	343 044
Verbindungskabel (mit Batterieladungserhalt- u. Fernstart-Kabel), 10m, 125A-125A	343 047
Verbindungskabel (mit Batterieladungserhalt- u. Fernstart-Kabel), 10m, 125A-63A	343 048

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

31.1.2024

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de

